



Загородные
дома



Газовые
котельные



Насосы и
твердотоплив-
ные котлы



Охранно-
пожарные
системы



Системы
видеонаблю-
дения



Медицина



Банки



Магазины



HORECA



IT
оборудование



STARK COUNTRY 6000 ONLINE RM 1U

НЕПРЕВЗОЙДЕННАЯ
МОЩНОСТЬ В 1 UNIT

Smart
вариант
для IT!



Стабилизация
частоты
CF ON

46 ~ 54 Hz
= 50 Hz



Высокая
перегрузочная
способность!

Впечатляющий
КПД

режим Online
95%

Широкий
диапазон
зарядного
тока!



Двойное
преобразо-
вание тока



stark
COUNTRY

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Топология ONLINE, время переключения на батареи 0мс
- Универсальный компактный Rack корпус высотой 1U
- Превосходная экономичность (до 95% КПД в режиме Online)
- Широкий диапазон стабилизации напряжения
- Функция стабилизации частоты (CF)
- Высокая точность стабилизации напряжения и частоты
- Настраиваемое зарядное устройство с 3 ступенями заряда
- Защита АКБ от глубокого разряда и перезаряда
- Сигнальный контакт байпаса
- Микропроцессорное управление
- Опция удаленного мониторинга через SNMP, AS400, WIFI***
- Гарантия 36 месяцев на ИБП при использовании с рекомендуемыми АКБ**. В остальных случаях – 24 месяца.



ХАРАКТЕРИСТИКИ ИБП

Размеры, Ш×В×Г 438×44×520 мм (1U) Вес* 9,8 кг

Мощность
6000 ВА
5400 Вт
Время переключения на АКБ
0 мс

Входной сигнал
Допустимый диапазон напряжения
110-300 В

Напряжение, AC
220 В
Частота
50 Гц

Выходной сигнал
Постоянная стабилизация напряжения
Чистая синусоида
Напряжение, AC
220 В
Частота
50 Гц

Допустимая температура эксплуатации от 0°C до +40°C
Допустимая температура хранения от -15°C до +50°C
Допустимая относительная влажность (без образования конденсата) от 0% до 90%

АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ**

Номинальное напряжение: 192 В DC
Количество последовательно соединенных 12В аккумуляторов: × 16 шт
Емкость аккумулятора: до 120 Ач
Максимальный зарядный ток (программируемый)
1 / 2 / 4 / 6 А

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКБ

Тип ИБП	Марка АКБ			
	Серия	Серия	Серия	Серия
6000 ONLINE RM 1U	GP, GPL, FT, VTG	P, XP	A400, A500	

РАСЧЕТНОЕ ВРЕМЯ РАБОТЫ ОТ АКБ С УЧЕТОМ КПД ИНВЕРТОРА 0,9

Количество АКБ	16×9 Ач	16×33 Ач	16×45 Ач	16×75 Ач	16×100 Ач
Нагрузка					
1000 Вт	1 ч.	3,5 ч.	6,5 ч.	7,8 ч.	19 ч.
2000 Вт	25 мин.	2 ч.	3 ч.	6 ч.	9 ч.
3000 Вт	15 мин.	1,2 ч.	1,8 ч.	3,5 ч.	4,8 ч.
4000 Вт	9 мин.	50 мин.	1,3 ч.	2,5 ч.	3,5 ч.
5000 Вт	5 мин.	40 мин.	1 ч.	2 ч.	2,5 ч.



ООО «ПАУЭРКОНЦЕПТ»
+7 495 786 97 48 (Москва)
8 800 250 97 48
Бесплатные звонки по России
info@powerconcept.ru

* Вес приведен без аккумулятора.
** Аккумулятор(ы) приобретаются дополнительно.
*** Оборудование приобретается отдельно

