

STARK COUNTRY – ИСТОЧНИКИ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ ДЛИТЕЛЬНОЙ АВТОНОМИИ



Загородные дома



Газовые котельные



Охранно-пожарные системы



Системы видеонаблюдения



Банки



Магазины



HORECA



IT оборудование



## STARK COUNTRY 1300 PS

ВРЕМЯ - ЭТО САМОЕ  
ЦЕННОЕ



Главный бестселлер котельного сезона!



Высокий коэффициент мощности



Лучший дачный вариант!



Самые тихие в своем сегменте!



Торoidalный трансформатор



Чистый синус при работе от батареи

$\sin = \sqrt{1 - \cos^2}$



С заботой заряжает аккумуляторы



STARK COUNTRY

stark  
COUNTRY

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- Микропроцессорное управление
- Чистое синусоидальное напряжение на выходе
- Встроенный стабилизатор напряжения
- Тороидальный трансформатор с высокой энергоэффективностью
- Умное зарядное устройство
- Холодный старт
- Интеллектуальное управление вентиляторами, низкий уровень шума
- Гарантия 36 месяцев на ИБП при использовании с рекомендуемыми АКБ\*\*. В остальных случаях – 24 месяца.



## ХАРАКТЕРИСТИКИ ИБП

Размеры, Д×Ш×В **300×144×213 мм**

Вес\* **8,6 кг**

### МОЩНОСТЬ

**1300 ВА**  
**1000 Вт**

### ВРЕМЯ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ НА АКБ

**< 10 мс**

### ВХОДНОЙ СИГНАЛ

Допустимый диапазон напряжения  
**154-264 В**



Допустимая температура эксплуатации  
**от 0°C до +40°C**

Напряжение, AC

**220 В**

Частота  
**50 Гц**



Допустимая температура хранения  
**от -15°C до +50°C**

### ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ

Встроенный стабилизатор напряжения



**Чистая синусоида**

Напряжение, AC

**220 В**

Частота  
**50 Гц**



Допустимая относительная влажность (без образования конденсата)  
**от 0% до 90%**



## АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ\*\*

Номинальное напряжение:

**12 В DC**

Количество последовательно соединенных 12В аккумуляторов:

**×1 шт**

Емкость аккумулятора:

**от 55 до 480 Ач**

Максимальный зарядный ток (программируемый)

**12/24 А**

### РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКБ:



Тип ИБП	Марка АКБ		
	<i>Ventura</i> future generation energy	<i>Sprinter</i>	Sonnenschein
1300 PS	Серия GP, GPL, FT, VTG	Серия P, XP	Серия A400, A500

### РАСЧЕТНОЕ ВРЕМЯ РАБОТЫ ОТ АКБ С УЧЕТОМ КПД ИНВЕРТОРА 0,9

Нагрузка	Количество АКБ				
	55 Ач	75 Ач	100 Ач	200 Ач	2x200 Ач
<b>150 Вт</b>	3 ч.	4,5 ч.	6 ч.	15 ч.	>24 ч.
<b>300 Вт</b>	1 ч.	1,8 ч.	2,5 ч.	6,5 ч.	15 ч.
<b>500 Вт</b>	30 мин.	0,8 ч.	1,2 ч.	3,3 ч.	8,5 ч.
<b>800 Вт</b>	15 мин.	25 мин.	40 мин.	2 ч.	4,5 ч.



на территории РФ и в странах СНГ

ООО «ПАУЭРКОНЦЕПТ»

**+7 495 786 97 48** (Москва)  
**8 800 250 97 48**

Бесплатные звонки по России

**info@powerconcept.ru**

\* Вес приведен без аккумулятора.

\*\* Аккумулятор(ы) приобретаются дополнительно.



**STARK-UPS.RU**